サインはVGA MACドライバ・インストールと設定の方法

製作: 有限会社 海連

 			~	
4	-	т	Ŧ	
		-	- 6	
	_		_	

リリース名称		サインはVGA Macドライバ ベータ1	
リリースバージョン		Ver. β1	
ファイル名		USBVGA_MAC_beta1_080328.dmg	
OS		対応は、MacOS 10.4.x (Tiger)および 10.5.x (Leopard) 推奨は、10.4.11 または 10.5.2	
対応システム	ハードウェア	Intel Mac	
	サインはVGA	サインはVGA 春箱 サインはVGA 緑箱 サインはVGA 白箱 サインはVGA 海箱	
対応解像度		640×480(32000色 / 1670万色) 800×600(32000色 / 1670万色) 1024×768(32000色 / 1670万色) 1152×864(32000色 / 1670万色) 1280×768(32000色 / 1670万色) 1280×1024(32000色 / 1670万色)	
対応マルチディスプレイ形式		拡張モニタ表示(Extended) ミラー表示(Mirror) プライマリ表示(primary)	

■注意事項 ●サインはVGAの接続台数は、最大4台まで増設可能ですが、ベータ版につき、増設台数は1台までを推奨いたします。 ●本ドライバは「サインはVGA SMART」には対応しておりません。 ●本ドライバは開発中のベータ版につき、いかなるトラブルも免責とさせていただきます。

サインはVGAはまだパソコンに接続しないでください。

1.USBVGA_MAC_beta1_080328.dmg をダブルクリックします。 KAIREN_VGA_20080328 が作成され、自動的に開かれます。



KAIREN_VGA をダブルクリックしてください。

2.KAIREN_VGA Driver のインストール「はじめに」が開きます。

ご使用中のシステムに「サインはVGA」ドライバ(0.9.1)をインストールします。



内容をご確認いただけましたら、「続ける」ボタンをクリックします。

3.「インストール先の選択」をします。

任意のボリュームを選択し、「続ける」ボタンをクリックします。「インストールの種類」 画面に切り替わります。

S 1221-9 7710 B	懐 ウインドウ ヘルプ		📕 🤉 📢 🖬 🗖	※16:26 考 3
	000	_KAREN_VCA_20080326	0	Mannash UD
	000	S KAIREN_VGA Driver のインストール		
	Macinto	インストール先の選択	10/000	
	● iDsk ● hetwor ● itwite ● インストールの運用 ● オンストールの運用	 KNIREN_VCA Driver®のインストール先ポリュームを選択: Macintosh HD 111C8 (59 SGB 至き) Cのソフトウェアをインストールサるには、42848 の容量が必要で す。 CのソフトウェアをポリュームでMacintosh HDTCインストールすること を変化しました。 (の) (の)<td></td><td>CANERA VERA SENIOR JOSTIG KANERA VERA SENIOR 20</td>		CANERA VERA SENIOR JOSTIG KANERA VERA SENIOR 20

4.続けて「インストール」ボタンをクリックしてください。

🙀 インストーラ ファイル 編集 ウインドウ ヘルプ		💻 🕾 📢 💽 🖸 火16:26 🗍 🤤
000	KAREN_VGA_20080326	
eee	😝 KAIREN_VGA Driver のインストール	
Macino Macino	"Macintosh HD"に簡易インストール	
Kazini Kazini Kutto	- れたの選択 - れの週期 - れの週期 - ル ・ インストールを受けして、ポリューム ・ Macintoh HD [*] 上にソフトウェアパッケージの基本 インストールを受けしてください。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ALIFA VIA ANDRE 20

5.パスワードを要求してきますので、パスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしま す。 <u>管理者アカウントでログインする必要があります。ご注意ください。</u>



6.「このソフトウェアをインストールすると、インストールが終了したときにコンピュータ の再起動が必要になります。ソフトウェアを今すぐインストールしてもよろしいですか?」 というメッセージが表示されます。

よろしければ、「インストールを続ける」ボタンをクリックしてください。 インストールが開始されます。



7.インストールが終了しましたら、「再起動」ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。



再起動しましたらモニタのケーブルをサインは VGA に接続し、USBポートにサインは VGA を接続してください。 8.システム環境を開きます。



9.続いてシステム環境設定からディスプレイを開きます。

Finder ファイル 編集 表示 移動	949F9 AN7	問 〒 49 ● 10 火16:31 米 😋
Pinder 271/L Bill #27 198	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	

10.メニューバーにディスプレイを表示にチェックをいれてください。ウィンドウは閉じて 構いません。

 ● ● ○ ■ すべてを表示 	77-LCD	Maximtosh HD
乔 有 新集度:	スプレイ 調整 カラー	
640 × 480 640 × 480 (拡大) 800 × 500 800 × 600 800 × 600 (拡大) 1024 × 640 1024 × 768 1024 × 768 1024 × 768 1152 × 720 1280 × 800	カラー: 約1670万色 リフレッシュレート:	
93.2		

11.メニューバーからディスプレイアイコンをクリックし、ご利用の環境にあわせて、設定 を変更します。



ご利用のモニタの対応解像度に設定してご利用ください。

対応解像度はモニタによって異なります。モニタの対応解像度については、モニタに付属の マニュアルにてご確認ください。



12.「最近使った項目の数」でサインはVGAの対応解像度の表示数を変更できます。

以上でインストールと設定は終了です。

サインはVGA MAC ドライバ・アンインストールの方法

1.サインは VGA をパソコンから取り外します。

2.USBVGA_MAC_beta1_080328.dmg をダブルクリックします。 KAIREN_VGA_20080328 が作成され、自動的に開かれます。

🍓 Finder ファイル 異生 表示 移動 ウインドウ ヘルプ	📕 🗢 📢 🔂 🖸 🕸 13:30 🕴 😋
Image: State in the image: State i	Carrow of the second se
× 2 前日, 548 KR 安水	

「KAIREN_VGA アンインストーラ」をダブルクリックしてください。

3.「KAIREN VGA ドライバをアンインストールしてよろしいですか?」と 訪ねてきますので、「アンインストール」ボタンをクリックします。



4.パスワードを要求してきますので、入力して「OK」ボタンをクリックします。

National HB BB Second Second<
Nation nu BEE Sector
→ → </td
1/3 @2, 849 88 23

5.「続ける」ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

🐞 KAIREN_VGA アンインストーラ File Edit		📕 🤅 📢 💽 🚨	火 16:19 🕴 😋
	KAREN_VGA_20080128		Macana di HD
Macintosh HD	「新する"をクリックしてシステムを高記 起してください。 税はる	KAREN, VCA	28 28
〒7スクトップ ① kasioufs □ #8 Ⅲ ムービー → アフリケーション & ミュージック			KAIREN VCA 200503 283499
Ê 295+	1/5 @F, 845 (5 28		

これでドライバのアンインストールは終了です。