手順 WindowsXP 用ドライバを任意の場所にダウンロードします。

手順 ダウンロードしたドライバ「KZ.up12c_ver3.60.1223」は Zip 形式にて圧縮されて いますので、解凍してください。

ファイルを右クリックして「展開」または「解凍」を 選択します。

手順「UP-12C」をパソコンの USB ポートに接続しま



手順 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示

さ

れるので。「いいえ、今回は接続しません」にチェックをつけ[次へ(N)]をクリックします。



手順 「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックをつけ[次へ(N)]をク

リックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード	
	このウィザードでは、 汰のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: U232 Serial On USB Port
	< 戻る(B) Xへ(M) キャンセル

手順

Windows ロゴ認証の警告が表示されます。そのまま[続行(C)]をクリックします。



手順「ファイルが必要」というウインドウが表示されますので、「参照(B)」をクリックしてください。



手順 手順 で解凍したフォルダを選択し、フォルダ内の「U2S2KXP」を選択し「開く (O)」をクリックします。

ファイルの場所			?
ファイルの場所型: mU2S2KXP	C Win2K_XP		P
ファイル名(N): ファイルの種類(II):	U2S2KXP u2s2kxp.sys;u2s2kxp.sy_	*	【】 【】 【】 【】 「」 】 「」 】 「」 】 「」 」 「」 」 「」

手順 自動的にドライバがインストールされ「UP-12C」が利用可能になります。

「完了」をクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました: U232 Serial On USB Port	
	院7]をクリックするとウィザードを閉じます。 〈戻る個〉 「完7」 キャンセル	

以上で「UP-12C」のインストール作業の完了です。