



使用例:
バッテリーパックK34050を追加

ラインインタラクティブUPS RM1500シリーズ

レギュラー製品

使用用途に応じて増設バッテリーユニットを増設することにより、自在にUPS(無停電電源装置)や蓄電池(バッテリー給電)として、各種機器のバックアップができます。

- あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。
(バッテリー給電として使用する場合)
- コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
- 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
- 脱着式LCDパネル装備。

[運用例]



19インチ12Uラックに搭載



K548100と接続して使用

【RM1500の主な仕様】

製品名	FECORAGE RACK RM1500
型式	RM1500
充電電流	MAX 2A(48VDC)
推奨バッテリー容量	1000~7000Wh
運転方式	ラインインタラクティブ方式
バッテリー切替時間	4ms.以内
出力電圧	100VAC
定格出力	2400VA/1500W(バッテリー給電時) 1500W まで(商用給電時)
出力周波数	商用給電時:入力周波数に同じ バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz Cold Start 時:50(工場設定値)
出力ポート	コンセント×8口
入力電源	商用電源 100VAC
入力電圧範囲	74VAC~130VAC
充電時間	充電能力 約100Wh/時 AC 負荷<40%(600W)の場合
使用温度	【室温】-10℃~45℃(結露なきこと) 【保管時環境条件】 0℃~55℃
保護回路	過負荷・高温・短絡時の保護機能
重量	4.2kg
外寸(W×D×H)	395×179×82.5 (mm)